



Nödutgångsbelysning 1505.Nx.SM



1 Specifikation

Beskrivning	
Dimension LxBxH	370*205*35 mm
Matningsspänning, AC	85-265 V, 50 Hz
Effekt, W	3 W
Omställningstid, sec	≤1
Laddningstid 0->100%,	< 24
Nödbelysning, min	180
Omgivningstemperatur	-20°C - 65°C
Relativ fuktighet, %	<90
Batteri	3.6V 1200 mAh, Ni-MH
Ljuskälla	LED
Certifiering	CE, RoHS

2 Funktion

Grön lampa (G) lyser: Normal funktion. Batteriet fullt laddat
Röd lampa (R) lyser: Batteriet håller på att laddas.
Gul lampa (G) lyser: Problem med funktionen
TEST: Vid aktivering bortkopplas matningsspänningen. Test bör utföras min var 3:e månad.



Nödutgångsbelysning 1505.Nx.SM

3 Användning

3.1 Anslutning

Brun kabel	Fas
Blå kabel	Nolla
Grön kabel	Jord

3.2 Vid anslutning startar laddningen av batteriet automatiskt. Batteriet är skyddat mot överladdning.

3.3 Tryck in TEST-knappen och kontrollera att nödfunktionen fungerar

4 Bild

Artikel nummer	
1505.N1.SM	
1505.N2.SM	
1505.N3.SM	
1505.N4.SM	
1505.N5.SM	
1505.N6.SM	

5 Montering



Fästen ingår i leveransen!